

TYXIA 2600

2-Kanal Funk-Sender

1020810

**Abverkauf -**

Noch 2 Stück verfügbar

- batteriebetriebener 2-Kanal Funksender
- ideale Nachrüstopion für Bestandsinstallationen
- bequem in Hohlwanddosen installierbar
- verschlüsseltes Funkprotokoll
- Batterielaufzeit bis 8 Jahre

TECHNISCHES DATENBLATT

Frequenz	868 MHz
Eingänge	2 Eingangskontakte
Spannungsversorgung	1x CR2032
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C
Funkreichweite	bis 300 Meter
Funk-Protokoll	X3D
Garantie	5 Jahre
Abmessungen B x H x T	41 x 36 x 8 mm

Mit dem TYXIA 2600 übertragen Sie einen oder zwei Kontakte per verschlüsseltem X3D-Protokoll im 868 MHz-Band und können so Verbraucher wie Beleuchtung, Garagentor, Rollläden und vieles mehr direkt schalten. Das Modul ist so kompakt, dass es bequem in Hohlwanddosen von bestehenden Installationen untergebracht werden kann.

Sie können Ein-/Ausschaltung sowie Wechselschaltungen und Kreuzschaltungen realisieren als auch nachträglich Kontakte per Funk nachrüsten. Der Sender ist die ideale Nachrüstmöglichkeit um einen zusätzlichen Schaltpunkt per Funk zu schaffen.

Der TYXIA 2600 ist batteriebetrieben (bis zu 10 Jahre bei typischer Nutzung) und steuert unterschiedlichste X3D-Empfänger für Rollläden, Beleuchtung, Tore, Raffstores und vieles mehr an. Durch die zwei unabhängigen Kanäle benötigen Sie nur einen Sender für auf/zu oder an/aus/dimmen und vieles mehr.