

RX-4K

4-Kanal-Funksteuerung 433 MHz

2330230

Satel®

Nicht mehr verfügbar
Nachfolgemodell
RK-4K

- universell einsetzbar
- 4 unabhängig programmierbare Kanäle
- Unterstützung von bis zu 340 Handsendern
- Reichweite im offenen Gelände bis 100 m
- Störungsausgang zur Signalisierung von leerer Batterie im Handsender
- RS-232 Schnittstelle für die Programmierung über Computer



Gewicht	0.15 kg
Frequenz	433 MHz
Betriebstemperatur	0 bis +55°C
Stromaufnahme	max. 65 mA
Abmessungen B x H x T	72x118x24 mm
Max. Schaltstrom	2 A
Spannungsversorgung	12 V DC ±15%

Die Funksteuerung RX-4K ermöglicht die Fernsteuerung von Elektroanlagen mit Hilfe von Funksendern (Handsendern). Die Funksteuerung RX-4K hat 4 Kanäle und verwaltet bis zu 340 Handsender. Es können die Handsender der T-Reihe und P-Reihe eingesetzt werden. Die Funksteuerung schaltet Relaiskontakte und kann daher universell in Alarmsystemen oder beispielsweise zum Bedienen von Garagentoren eingesetzt werden. Die Schaltzeit ist individuell von 1 bis 250 s einstellbar.

Ein Handsender **P-4** ist im Lieferumfang enthalten.