

INT-RX-S

Handsender-Erweiterung 433 MHz

2330261



- inklusive 2 Stück Handsender MPT-350
- für INTEGRA und VERSA und PERFECTA-Zentralen
- Verwendung von bis zu 248 Handsendern möglich
- bis zu 6 verschiedene Funktionen programmierbar
- Betrieb mit Handsendern MPT-300, P-2, P-4, T-2 und T-4



Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen B x H x T	72 x 118 x 24 mm
Spannungsversorgung	12V DC ($\pm 15\%$)
Stromaufnahme	25 mA
Gewicht	0.1 kg
Frequenz	433,92 MHz

Das Erweiterungsmodul INT-RX-S ist für die Zusammenarbeit mit den Alarmzentralen der Serien INTEGRA und VERSA und PERFECTA (ohne WRL) bestimmt. Es ermöglicht den Betreibern des Alarmsystems, die Handsender einfach zuzuteilen. Über den Handsender können bis 6 der von dem Errichter definierten Funktionen realisiert werden. Dies wird durch die Steuerung des Eingangszustandes (die Eingänge müssen nicht physisch vorhanden sein) im System ermöglicht. Das Gerät bedient bis zu 248 Handsender. Die Übertragung vom Handsender wird dynamisch in der Technologie KEELQ® kodiert. Das gewährleistet sowohl die Sicherheit der Arbeit als auch die Beständigkeit gegen zufällige, von anderen Komponenten kommende Steuerungssignale.

An die Alarmzentrale können mehrere Erweiterungsmodule INT-RX-S angeschlossen werden. Der Betreiber kann nur einen Handsender besitzen, aber der wird von allen Erweiterungsmodulen bedient. Die Daten der Handsender werden automatisch in allen Modulen INT-RX-S gespeichert.