

LUNA IS5601

Bedienteil Misch-Türstation

5110107

lunaIP

**abgekündigt;
nicht mehr lieferbar**



- Für TS5510/TS5610 mit SW5601
- Bedienung über 7" Touchscreen und Tasten
- Übertragung & Versorgung via 2-Draht
- Lautsprecher und Mikrofon integriert
- Alarmkontakt z.B. für zusätzl. Klingelgong
- Aufzeichnung kurzer Videos/Bilder möglich
- Deutsche Bedienoberfläche



TECHNISCHES DATENBLATT

Mikrofon	eingebaut
Lautsprecher	eingebaut
Abmessungen	200,5 x 136,5 x 22 mm (B x H x T)
Auflösung	800 x 480
Anschluss	Ext. Klingelgong 12 V DC, max. 30 mA
Bildschirm	7"
Bedienung	Touchscreen und Tasten
Audio-Ausgänge	Lautsprecher
Spannungsversorgung	24 V DC
Leistungsaufnahme	Max. 7 W
Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Grau, weiß
Gewicht	0,8 kg
Alarm-Eingänge	6x
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	90%
Alarm-Ausgänge	1x
Audio-Eingänge	Mikrofon
Speichermedium	MicroSD Kartenslot, max. 32 GB

Die LUNA IS5601 ist eine Innenstation zur Bedienung der LUNA Türstation TS5510/TS5610. Für den Betrieb wird der Spezialschalt-Schalter SW5601 benötigt.

Sie dient zur Anzeige des Videobildes und dem Gegensprechen mit der Türstation. Zusätzlich besteht die Möglichkeit eine Tür über die Basistation zu öffnen. Die Kommunikation von der Außenstation zum Spezialschalt-Schalter SW5601 erfolgt über das Netzwerk (IP). Das Display wird über 2-Draht an den Spezialschalt-Schalter angeschlossen. Dadurch kann meist eine aufwändige Neuverkabelung eingespart werden.

Auf einer SD-Karte (nicht im Lieferumfang) der Innenstation können Audio- und Videonachrichten von Besuchern aufgezeichnet werden, welche dann lokal am Monitor abrufbar sind.