

**EN54-2A17**

2A Netzteil für Brandmeldeanlagen

7500200



**Nicht mehr verfügbar -  
Nachfolgemodell**  
EN54C-2A17

- 2x17 Ah Netzteil für Brandmeldeanlagen
- EN-54-4 sowie EN12101-10 zertifiziert
- 1A Dauerbetrieb / 2A Spitzenlast
- LED- und 7-Segmentanzeige
- 5 Jahre Garantie

**TECHNISCHES DATENBLATT**

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen B x H x T | 420 x 420 x 102 mm                                                   |
| Leistung Netzteil     | 1,0A / 2,0A bei 27,6VDC                                              |
| Anzeige               | LED- und 7-Segmentanzeige                                            |
| Nennspannung          | 24VDC                                                                |
| Ausgänge              | Störungsausgänge für Akkuüberwachung, Netzspannung,<br>Systemstörung |
| Farbe                 | rot, RAL 3001                                                        |
| Gewicht               | 8,6 kg (ohne Akku)                                                   |
| Akkukapazität         | 2x 17 Ah                                                             |
| Betriebstemperatur    | -10° C bis +75° C                                                    |
| Ausgangsspannung      | 27,6VDC Leerlaufspannung                                             |
| Besonderheiten        | optional vernetzbar, fernwartbar                                     |
| Gehäuse               | Stahlblech 1 mm                                                      |
| Sabotageschutz        | Öffnen, Abriss                                                       |
| Geeignet für          | alle Brandmeldesysteme                                               |
| Zertifikate           | EN-54-4 / EN12101-10                                                 |

Das akkugepufferte Netzteil EN54-2A17 ist speziell für Brandmeldesysteme nach EN-54 konzipiert und verbindet Funktionalität mit höchsten Sicherheitsansprüchen. Das EN54-2A17 kann für jedes Brandmeldesystem gemäß EN-54-4 sowie EN12101-10 eingesetzt werden. Die übersichtliche LED-Anzeige sowie logische und einfache Statusmeldungen zeigen auf einen Blick den Zustand des Systems. Das Netzgerät ist mit zwei unabhängigen, gesicherten Ausgängen AUX1 und AUX2 ausgestattet, beide mit einer Leerlaufspannung von 27,6V DC.

Das EN54-2A17 wird vorinstalliert ausgeliefert, sodass die Installation im Objekt schnell durchgeführt werden kann. Das geräumige Gehäuse bietet Platz für übersichtlichen Anschluss der Geräte.

Optional kann das EN54-2A17 über Wi-Fi, Ethernet, RS485 und USB vernetzt und ferngewartet werden. Hierzu sind jeweils Zusatzmodule erforderlich.