

EN54-3A17LCD

3A Netzteil für Brandmeldeanlagen

7500221



**Nicht mehr verfügbar -
Nachfolgemodell**
EN54C-3A17LCD

- 2x17 Ah Netzteil für Brandmeldeanlagen
- EN-54-4 sowie EN12101-10 zertifiziert
- 2A Dauerbetrieb / 3A Spitzenlast
- LCD-Anzeige mit zusätzlichen Status-LEDs
- 5 Jahre Garantie



Abmessungen B x H x T

420 x 420 x 102 mm

Leistung Netzteil

2,0A / 3,0A bei 27,6VDC

Anzeige

LCD-Anzeige mit zusätzlichen Status-LEDs

Nennspannung

24VDC

Ausgänge

Störungsausgänge für Akkuüberwachung, Netzspannung, Systemstörung

Farbe

rot, RAL 3001

Gewicht

8,6 kg (ohne Akku)

Akkukapazität

2x 17 Ah

Betriebstemperatur

-10° C bis +75° C

Ausgangsspannung

27,6VDC Leerlaufspannung

Besonderheiten

optional vernetzbar, fernwartbar

Gehäuse

Stahlblech 1 mm

Sabotageschutz

Öffnen, Abriss

Geeignet für

alle Brandmeldesysteme

Zertifikate

EN-54-4 / EN12101-10

TECHNISCHES DATENBLATT

Das akkugepufferte Netzteil EN54-3A17LCD ist speziell für Brandmeldesysteme nach EN-54 konzipiert und verbindet Funktionalität mit höchsten Sicherheitsansprüchen. Das EN54-3A17LCD kann für jedes Brandmeldesystem gemäß EN-54-4 sowie EN12101-10 eingesetzt werden. Die übersichtliche LCD-Anzeige sowie logische und einfache Statusmeldungen zeigen auf einen Blick den Zustand des Systems. Das Netzgerät ist mit zwei unabhängigen, gesicherten Ausgängen AUX1 und AUX2 ausgestattet, beide mit einer Leerlaufspannung von 27,6V DC.

Das EN54-3A17LCD wird vorinstalliert ausgeliefert, sodass die Installation im Objekt schnell durchgeführt werden kann. Das geräumige Gehäuse bietet Platz für übersichtlichen Anschluss der Geräte.

A solid red square located in the top left corner of the page.

EN54-3A17LCD

3A Netzteil für Brandmeldeanlagen

7500221

Optional kann das EN54-3A17LCD über Wi-Fi, Ethernet, RS485 und USB vernetzt und ferngewartet werden. Hierzu sind jeweils Zusatzmodule erforderlich.

TECHNISCHES DATENBLATT