

## EN54-7A40LCD

7A Netzteil für Brandmeldeanlagen

7500228



**Nicht mehr verfügbar -  
Nachfolgemodell**  
EN54C-10A40LCD

- 2x40 Ah Netzteil für Brandmeldeanlagen
- EN-54-4 sowie EN12101-10 zertifiziert
- 6A Dauerbetrieb / 7A Spitzenlast
- LCD-Anzeige mit zusätzlichen Status-LEDs
- 5 Jahre Garantie



|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen B x H x T | 420 x 420 x 102 mm                                                |
| Leistung Netzteil     | 6A / 7A bei 27,6VDC                                               |
| Anzeige               | LCD-Anzeige mit zusätzlichen Status-LEDs                          |
| Nennspannung          | 24VDC                                                             |
| Ausgänge              | Störungsausgänge für Akkuüberwachung, Netzspannung, Systemstörung |
| Farbe                 | rot, RAL 3001                                                     |
| Gewicht               | 8,6 kg (ohne Akku)                                                |
| Akkukapazität         | 2x 40 Ah                                                          |
| Betriebstemperatur    | -10° C bis +75° C                                                 |
| Ausgangsspannung      | 27,6VDC Leerlaufspannung                                          |
| Besonderheiten        | optional vernetzbar, fernwartbar                                  |
| Gehäuse               | Stahlblech 1 mm                                                   |
| Sabotageschutz        | Öffnen, Abriss                                                    |
| Geeignet für          | alle Brandmeldesysteme                                            |
| Zertifikate           | EN-54-4 / EN12101-10                                              |

Das akkugepufferte Netzteil EN54-7A40LCD ist speziell für Brandmeldesysteme nach EN-54 konzipiert und verbindet Funktionalität mit höchsten Sicherheitsansprüchen. Das EN54-7A40LCD kann für jedes Brandmeldesystem gemäß EN-54-4 sowie EN12101-10 eingesetzt werden. Die übersichtliche LCD-Anzeige sowie logische und einfache Statusmeldungen zeigen auf einen Blick den Zustand des Systems. Das Netzgerät ist mit zwei unabhängigen, gesicherten Ausgängen AUX1 und AUX2 ausgestattet, beide mit einer Leerlaufspannung von 27,6V DC.

Das EN54-7A40LCD wird vorinstalliert ausgeliefert, sodass die Installation im Objekt schnell durchgeführt werden kann. Das geräumige Gehäuse bietet Platz für übersichtlichen Anschluss der Geräte.

**EN54-7A40LCD**

7A Netzteil für Brandmeldeanlagen

7500228

Optional kann das EN54-7A40LCD über Wi-Fi, Ethernet, RS485 und USB vernetzt und ferngewartet werden. Hierzu sind jeweils Zusatzmodule erforderlich.

## TECHNISCHES DATENBLATT