

VERSA-LCD-BL

LCD-Bedienteil

2020006

Satel



- gut lesbares LCD-Display in blau
- LED-Zustandsanzeige der Bereiche und des Systems
- Funktionstasten für Schnellzugriff
- Tasten für Überfall-, Brand- und Notrufalarme
- blaue Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- Akustische Signalisierung von gewählten Ereignissen



Spannungsversorgung	12V DC ($\pm 15\%$)
Stromaufnahme	max 110 mA
Gewicht	0.15 kg
Anzeige	LCD (blau) 2x16 alphanumerische Zeichen
Geeignet für	VERSA-5, VERSA-10, VERSA-15
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen B x H x T	114.5 x 95 x 22.5 mm

Das VERSA-LCD-BL Klartext-Bedienteil dient zur Steuerung und Bedienung der VERSA Alarmzentralen. Das gut lesbare LCD-Display gibt dem Benutzer alle systemrelevanten Informationen. Die zusätzlichen LEDs zeigen den Zustand der Bereiche und des Systems an. Die schnelle Aktivierung des Scharf-/Unscharfmodus mittels Funktionstasten sowie die Auslösung von Alarmen (ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF) über die Tastatur bieten eine sehr komfortable Nutzung des Systems. Das Bedienteil verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur. Es erfolgt eine akustische Signalisierung von gewählten Ereignissen im System. Ebenfalls signalisiert das Bedienteil das Fehlen der Kommunikation mit der Zentrale.