

VERSA-LCDR-WH

LCD-Bedienteil mit Leser

2020009

Satel

- integrierter Proximity-Leser
- attraktives, modernes Design
- gut lesbares LCD-Display in weiß
- LED-Zustandsanzeige der Bereiche
- Tasten für Überfall-, Brand- und Notrufalarme
- Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- akustische Signalisierung von gewählten Ereignissen



Geeignet für
Anzeige
Betriebstemperatur
Abmessungen B x H x T
Spannungsversorgung
Stromaufnahme
Gewicht

VERSA-5, VERSA-10, VERSA-15, VERSA-Plus
LCD (grau) 2x16 alphanumerische Zeichen
-10 °C bis +55 °C
125 x 140 x 22.5 mm
12V DC (± 15 %)
max 65 mA
0.24 kg

Das moderne VERSA-LCDR-WH Klartext-Bedienteil mit Kartenleser dient zur Steuerung und Bedienung der VERSA Alarmzentralen. Das gut lesbare LCD-Display gibt dem Benutzer alle systemrelevanten Informationen. Die zusätzlichen LEDs zeigen den Zustand der Bereiche und des Systems an. Der eingebaute Kartenleser ermöglicht, das System kontaktlos zu steuern. Die schnelle Aktivierung des Scharf-/Unscharfmodus mittels Funktionstasten sowie die Auslösung von Alarmen (ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF) über die Tastatur bieten eine sehr komfortable Nutzung des Systems. Das Bedienteil verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur. Es erfolgt eine akustische Signalisierung von gewählten Ereignissen im System. Ebenfalls signalisiert das Bedienteil das Fehlen der Kommunikation mit der Zentrale.