

## INT-TSH2R WEIß

TFT-Bedienteil 7" mit Kartenleser

2020215



- kapazitives 7" Touch-Display
- integrierter MIFARE-Kartenleser
- grafische und intuitive Benutzeroberfläche für jeden Benutzer individuell personalisierbar
- freie Programmierbarkeit für individuelle Bedürfnisse

## TECHNISCHES DATENBLATT

Spannungsversorgung	12V DC ( $\pm 15\%$ )
Anzeige	7" kapazitives TFT-Display
Besonderheiten	microSD, micro SDHC Kartenslot
Farbe	weiß
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	400 g
Speichermedium	Micro-SD oder Micro-SDHC (nicht im Lieferumfang)
Stromaufnahme	350 mA (450 mA max)
Umgebungsfeuchtigkeit	93 $\pm 3\%$
Geeignet für	alle INTEGRA & VERSA Zentralen
Meldelinien	2 (nur mit INTEGRA-Zentralen)
Abmessungen	196 x 129 x 22 mm (B x H x T)

Mit den neuen 7" TFT-Bedienteilen INT-TSH2 ist die Bedienung der INTEGRA-, VERSA- und PERFECTA-64 M Zentralen sehr komfortabel und übersichtlich. Das grafische Menü, die erweiterten Programmierungsmöglichkeiten und eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse ermöglichen eine zeitgemäße Bedienung wie man sie bereits von Smartphones oder Tablets gewohnt ist.

Die "R"-Variante TSH-2R verfügt zusätzlich über einen integrierten Mifare-Kartenleser für MIFARE® Proximity-Karten 13,56 MHz (unterstützt nur durch die Zentralen **INTEGRA** und **INTEGRA Plus**):

- Ultralight CSN/SSN
- Classic CSN/SSN/MSN
- DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

Große, übersichtliche Piktogramme erleichtern die Nutzung für jegliche Aktionen, wie z.B. Scharf-/Unscharfschalten, komplexe Befehlsfolgen für Hausautomation oder Smart-Home-Funktionen. Die INT-TSH2 Bedienteile geben schnell und einfach alle gewünschten Informationen über den aktuellen Zustand des Systems wieder.