

**S-3**

sabotageüberwacher Magnetkontakt

2110060

**Satel**


- stirnseitige Montage mit Schraubgewinde
- zusätzliche Sabotageschleife
- Aluminiumgehäuse
- hoher Schaltabstand
- unauffällige Bauform



|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Material                | Ruthenium (Kontaktmaterial)              |
| Abmessungen B x H x T   | 36,3 x 8,6 x 11 mm                       |
| Sabotageausgang         | integrierte Sabotageschleife             |
| Gewicht                 | 24 g                                     |
| Max. Schaltstrom        | 20 mA                                    |
| Schaltabstand           | 15 mm beim Schließen / 24 mm beim Öffnen |
| Anschlusskabel          | 30 cm                                    |
| Betriebstemperatur      | -20 °C bis +50 °C                        |
| EN 50131 Zertifizierung | Grade-2                                  |
| Farbe                   | weiß                                     |
| Max. Spannung           | 20V Schaltspannung                       |

Kompakter Einbau-Magnetkontakt mit vergossenem Reedschalter und Magnet. Zusätzlich verfügt der S-3 über eine separate Sabotageschleife. Das Aluminiumgehäuse mit Schraubgewinde ermöglicht eine einfache Installation ohne Einkleben oder Schlagen. Der Magnetkontakt kann überall dort angewendet werden, wo Türen, Fenster oder andere bewegliche Elemente überwacht werden müssen, z.B. zum Schutz oder als Zutrittskontrolle zu bestimmten Räumen, Anlagen oder in Automatiksystemen etc.

Damit die Leitung nach dem Einschrauben nicht verdrillt, empfiehlt es sich vor dem Einschrauben entgegengesetzt zu verdrillen, damit die Leitung nach dem Einschrauben wieder gerade liegt.

Trotz seiner sehr kompakten Bauform verfügt der Magnetkontakt über einen grossen Schaltabstand.