

CR-MF3

Mifare-Kartenleser

2190200



- für Installation im Außen- und Innenbereich
- verschiedene MIFARE-Systeme
- für INTEGRA- und ACCO-Systeme
- Standalone und Fremdsysteme
- Sabotagekontakt

TECHNISCHES DATENBLATT

Frequenz	13,553 - 13,567 MHz
Geeignet für	INTEGRA, ACCO, Standalone, Drittanbieter
Spannungsversorgung	12V DC ($\pm 15\%$)
Abmessungen B x H x T	47 x 158 x 24 mm
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Besonderheiten	Auswerteeinheit INT-R (bei INTEGRA) wird benötigt
Stromaufnahme	80 mA
Gewicht	350 g

Die Zutrittskartenleser CR-MF3 wird zum Ablesen von Mifare-Zutrittskarten, Schlüsselanhängern und anderen Transpondern in Alarmsystemen oder Zutrittskontrollsystemen benutzt. Er kann in Kombination mit INTEGRA-Systemen, sowie dem ACCO-Zutrittskontrollsystem eingesetzt werden, aber auch mit Fremdsystemen über das Wiegand-Protokoll verwendet werden sowie Standalone. Der Leser ist kompatibel zu Medien mit MIFARE Proximity-Karten (13,56 MHz):

- Ultralight CSN/SSN
- Classic CSN/SSN/MSN
- DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

Zur Einrichtung und Programmierung wird eine RS-485-Schnittstelle benötigt wie beispielsweise das ACCO USB (andere Anbieter möglich)