

RE-1K

1-Kanal-Funksteuerung 433 MHz

2330200

Satel

**Nicht mehr verfügbar -
Nachfolgemodell**
RK-1K

- universell einsetzbar
- 1 programmierbarer Kanal
- Bedienung von bis zu 16 Handsendern
- Reichweite im offenen Gelände bis 100 m
- Störungsausgang zur Signalisierung von leerer Batterie im Handsender



Max. Schaltstrom	2 A
Gewicht	0.2 kg
Abmessungen B x H x T	72x118x24 mm
Spannungsversorgung	12 V DC
Betriebstemperatur	0 bis +55°C
Stromaufnahme	max. 40 mA
Frequenz	433 MHz

Die Funksteuerung RE-1K ermöglicht die Fernsteuerung von Elektroanlagen mit Hilfe von Funksendern (Handsendern). Die Funksteuerung RE-1K hat 1 Kanal und verwaltet maximal 16 Handsender. Es können die Handsender der T-Reihe und P-Reihe eingesetzt werden. Die Funksteuerung schaltet Relaiskontakte und kann daher universell in Alarmsystemen oder beispielsweise zum Bedienen von Garagentoren eingesetzt werden. Die Schaltzeit ist individuell von 1 bis 250 s einstellbar.

Zwei Handsender **T-2** sind im Lieferumfang enthalten.