

RE-2K

2-Kanal-Funksteuerung 433 MHz

2330201



**Nicht mehr verfügbar -
NachfolgemodellÂ
RK-2K**

- universell einsetzbar
- 2 unabhängig programmierbare Kanäle
- Bedienung von bis zu 16 Handsendern
- Reichweite im offenen Gelände bis 100 m
- Störungsausgang zur Signalisierung von leerer Batterie im Handsender



Betriebstemperatur	0 bis +55°C
Stromaufnahme	max. 40 mA
Gewicht	0.2 kg
Frequenz	433 MHz
Max. Schaltstrom	2 A
Abmessungen B x H x T	72x118x24 mm
Spannungsversorgung	12 V DC

Die Funksteuerung RE-2K ermöglicht die Fernsteuerung von Elektroanlagen mit Hilfe von Funksendern (Handsendern). Die Funksteuerung RE-2K hat 2 Kanäle und verwaltet maximal 16 Handsender. Es können die Handsender der T-Reihe und P-Reihe eingesetzt werden. Die Funksteuerung schaltet Relaiskontakte und kann daher universell in Alarmsystemen oder beispielsweise zum Bedienen von Garagentoren eingesetzt werden. Die Schaltzeit kann von 1 bis 250 s eingestellt werden.

Zwei Handsender **T-2** sind im Lieferumfang enthalten.