

RE-4K

4-Kanal-Funksteuerung 433 MHz

2330202

Satel®

**Nicht mehr verfügbar -
Nachfolgemodell**
RK-4K

- universell einsetzbar
- 4 unabhängig programmierbare Kanäle
- Unterstützung von bis zu 340 Handsendern
- Reichweite im offenen Gelände bis 100 m
- Signalisierung der schwachen Batterie im Handsender
- Bestätigung der Scharf-/Unscharfschaltung/Alarmlöschung
- RS-232 Schnittstelle für die Programmierung über Computer



Betriebstemperatur	0 bis +55°C
Stromaufnahme	max. 65 mA
Abmessungen B x H x T	72x118x24 mm
Max. Schaltstrom	2 A
Gewicht	0.1 kg
Spannungsversorgung	12 V DC ±15%
Frequenz	433 MHz

Die Funksteuerung RE-4K ermöglicht die Fernsteuerung von Elektroanlagen mit Hilfe von Funksendern (Handsendern). Die Funksteuerung RE-4K hat 4 Kanäle und verwaltet maximal 340 Handsender. Es können die Handsender der T-Reihe und P-Reihe eingesetzt werden. Die Funksteuerung schaltet Relaiskontakte und kann daher universell in Alarmsystemen oder beispielsweise zum Bedienen von Garagentoren eingesetzt werden. Die Schaltzeit kann von 1 bis 250 s eingestellt werden.

Zwei Handsender **T-4** sind im Lieferumfang enthalten.