

RXH-1K

1-Kanal-Funksteuerung 433 MHz

2330235

Satel®

**Nicht mehr verfügbar -
Nachfolgemodell**
RK-1K

- universell einsetzbar
- 1 programmierbarer Kanal
- Bedienung von bis zu 40 Handsendern
- Reichweite im offenen Gelände bis 300 m
- Signalisierung bei schwacher Batterie im Handsender
- Schnittstelle für die Programmierung über Computer



Max. Schaltstrom	2 A bei max. 24 V DC
Gewicht	120 g
Spannungsversorgung	12 V DC $\pm 15\%$
Betriebstemperatur	0 bis +55°C
Stromaufnahme	max. 40 mA, Standby 20 mA
Ausgänge	1x Wechslerrelais wahlweise bistabil / 1-255 sek monostabil
Frequenz	433,05 bis 434,79 MHz
Reichweite	bis zu 300 m in freiem Gelände
Abmessungen	72 x 118 x 24 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	II

Der Funksteuerungsset RXH-1K ist eine universelle Lösung zur Steuerung von Sicherheitssystemen, automatischen Toren oder anderen Einrichtungen. Außer den über Handsender gesteuerten Relaisausgängen ist der Empfänger mit zusätzlichen Meldeausgängen ausgestattet. Sie können zur Signalisierung der Scharf-/Unscharfschaltung des Sicherheitssystems sowie zur Meldung der schwachen Handsenderbatterie genutzt werden. Dank dem Superhet-Empfänger mit einem Schmalbandfilter zeichnen sich die RXH-Steuerungen sowohl mit einer großen Reichweite (bis zu 300 m), als auch mit einer hohen Störfestigkeit aus. Bis zu 40 Handsender können in den RXH-1K eingelernt werden.

Zum Lieferumfang gehört ein Handsender des Typs **MPT-300**.