

RXH-4K

4-Kanal-Funksteuerung 433 MHz

2330245

Satel®

Nicht mehr verfügbar
Nachfolgemodell
RK-4K

- universell einsetzbar
- 4 unabhängig programmierbare Kanäle
- Unterstützung von bis zu 340 Handsendern
- Reichweite im offenen Gelände bis 300 m
- Signalisierung bei schwacher Batterie im Handsender
- Schnittstelle für die Programmierung über Computer



Ausgänge	4x Wechslerrelais wahlweise bistabil / 1-255 sek monostabil
Spannungsversorgung	12 V DC $\pm 15\%$
Max. Schaltstrom	2 A bei max. 24 V DC
Gewicht	150 g
Stromaufnahme	max. 100 mA, Standby 25 m
Frequenz	433,05 bis 434,79 MHz
Betriebstemperatur	0 bis +55°C
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Abmessungen	72 x 118 x 24 mm
Reichweite	bis zu 300 m in freiem Gelände

Der Funksteuerungsset RXH-4K ist eine universelle Lösung zur Steuerung von Sicherheitssystemen, automatischen Toren oder anderen Einrichtungen. Außer den über Handsender gesteuerten Relaisausgängen ist der Empfänger mit zusätzlichen Meldeausgängen ausgestattet. Sie können zur Signalisierung der Scharf-/Unscharfschaltung des Sicherheitssystems sowie zur Meldung der schwachen Handsenderbatterie genutzt werden. Dank dem Superhet-Empfänger mit einem Schmalbandfilter zeichnen sich die RXH-Steuerungen sowohl mit einer großen Reichweite (bis zu 300 m), als auch mit einer hohen Störfestigkeit aus. Bis zu 340 Handsender können in den RXH-4K eingelernt werden.

Zum Lieferumfang gehört ein Handsender des Typs **MPT-300**.