

LUNA SF5203

IP 2MP PTZ IR

4071799

lunaIP

**nicht mehr lieferbar;
Nachfolgemodell
SL5203**

- Auto-Tracking- & Smartdetection-Funktionen (IVS)
- 1/1,9" progressive scan Exmor Sensor
- 25 Bilder/s bei Full HD 1080p Auflösung (16:9)
- 30-fach optischer Motorzoom
- Integrierter IR-Strahler (max. 200m)
- Tag/Nacht-Funktion mit Schwenkfilter
- Schaltein- und Schaltausgänge

TECHNISCHES DATENBLATT

IR-Reichweite	Bis zu 200 m
Privatzonen	24 Zonen
Optischer Zoom	30 fach
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux Farbe, 0,0005 Lux s/w bei F1.6
Schwenk-/Neigebereich	360° (H) durchgehend / -10° bis 90° (V) autoflip
Spannungsversorgung	24 V AC (Netzteil im Lieferumfang)
Betriebstemperatur	-40°C bis +70°C
Abmessungen D x H	Kamera 240 x 382 mm
Tag/Nacht	Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Netzwerkprotokoll	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Alarm Ein-/ Ausgänge	7 Ein- und 2 Ausgänge
Objektiv	Autofokus: 6 bis 180 mm, F 1.6 - 4.8
Leistungsaufnahme	20 W, 43 W (Heizung und IR an)
Bildformat	16:9
Bildsensor	1/2,8" Progressive Scan Exmor CMOS
Horizontaler Bildwinkel	2,32° bis 61,2°
SD-Karte	Micro SD-Slot on board, max. 64 GB unterstützt, nicht im Lieferumfang enthalten
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	Manuell 0,1 bis 240°/Sek(H). / 0,1 bis 120°/Sek. (V), Preset: 240°/Sek.(H) / 200°/Sek.(V)
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Lieferumfang	Netzteil (24 V), Wandhalter, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Gewicht	6,75 kg
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD) mit 25 Bilder/s
Anschluss	RS485

LUNA SF5203

IP 2MP PTZ IR

4071799

lunaIP

Die LUNA SF5203 ist eine Highspeed-IP Domekamera mit 30x optischem Zoom und integriertem IR-Strahler. Sie ist für den Außen-Einsatz (IP67) und einen Temperaturbereich von -40°C bis +70°C ausgelegt. Der 1/1,9" CMOS-Sensor liefert 25 Bilder/s in Full-HD (1920x1080px).

Die Kamera kann Smartdetection- und Auto-Tracking-Funktionen kombinieren. Es können beispielsweise Linien und Bereiche als Auslöser der Tracking-Funktion definiert werden.

Zahlreiche weitere Funktionen, wie ein zusätzlicher analoger Videoausgang (BNC), Dualstream (H.264/MPEG-4), Audio, Privatzonenmaskierung und Schaltein- u. Ausgänge erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera.

Netzteil, ZU1544 Wandhalter, Software, Montagezubehör und Bedienungsanleitung befindet sich im Lieferumfang.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:

Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)

iPhone -> Luna Viewer Pad (App Store, kostenfrei)

iPad -> Luna Viewer Pad (App Store, kostenfrei)

Android Phone -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)

Android Pad -> Luna Viewer Pad (Google Play, kostenfrei)

Montageoptionen:

ZU1416 - Anschlussbox

ZU1447 - Anschlußbox

ZU1240 - Eckhalter

ZU1241 - Masthalter

ZU1243 - Deckenhalter