

## TYXIA 5730

Empfänger für Rollladen (80Nm)

1020855



- Funkempfänger für Rollläden
- ideale Nachrüstoption für Bestandsinstallationen
- bequem in Hohlwanddosen installierbar
- verschlüsseltes Funkprotokoll
- Batterielaufzeit bis 10 Jahre

## TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen B x H x T	41 x 36 x 14,5 mm
Garantie	5 Jahre
Funk-Protokoll	X3D
Funkreichweite	bis 300 Meter
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C
Geeignet für	Rollläden bis 80NM
Spannungsversorgung	230V Netzstrom
Frequenz	868 MHz

Mit dem TYXIA 5730 steuern Sie Rollläden, Home-Cinema-Leinwände und vieles mehr von einem oder mehreren Funk-Schaltstellen aus. Die Übertragung geschieht im verschlüsseltem X3D-Protokoll im 868 MHz-Band.

Das Modul ist so kompakt, dass es bequem in Hohlwanddosen von bestehenden Installationen oder dem Rollladenkasten untergebracht werden kann. Zusätzlich können 2 programmierbare Zwischenstellungen für den Rollladen (festgelegte Höhe) gespeichert werden.

Das TYXIA 5730 kann für Rollläden und Dachfenster bis 80NM verwendet werden.