

INT-TSG2 WEIß

TFT-Bedienteil 4,3"

2020173

Satel**Nicht mehr verfügbar**

Nachfolger: INT-TSG2R-W

- Ä
- Grade-3 zertifiziert
- kapazitives 4,3" Touch-Display
- grafische, farbige Benutzeroberfläche
- microSD- /SDHC Kartenslot
- zusätzliche LED-Zustandsanzeigen
- freie Programmierbarkeit für individuelle Bedürfnisse

TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen	120 x 92 x 14 mm (B x H x T)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Umgebungsfeuchtigkeit	93 ±3%
Anzeige	4,3" kapazitives TFT-Display
Speichermedium	Micro-SD oder Micro-SDHC (nicht im Lieferumfang)
Besonderheiten	microSD, micro SDHC Kartenslot
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Gewicht	165 gr
EN 50131 Zertifizierung	Grade-3
Stromaufnahme	140 mA
Meldelinien	2
Geeignet für	alle INTEGRA & VERSA Zentralen
Farbe	weiß

Mit den 4,3" TFT-Bedienteilen INT-TSG2 ist die Bedienung der INTEGRA-, VERSA- und PERFECTA-64 M Zentralen sehr komfortabel und übersichtlich. Das grafische Menü, die erweiterten Programmiermöglichkeiten und eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse ermöglichen eine zeitgemäße Bedienung wie man sie bereits von Smartphones oder Tablets gewohnt ist.

Große, übersichtliche Piktogramme erleichtern die Nutzung für jegliche Aktionen, wie z.B. Scharf-/Unscharfschalten, komplexe Befehlsfolgen für Hausautomation oder Smart-Home-Funktionen. Die INT-TSG Bedienteile geben schnell und einfach alle gewünschten Informationen über den aktuellen Zustand des Systems wieder.

INT-TSG2 WEIß

TFT-Bedienteil 4,3"

2020173

TECHNISCHES DATENBLATT

