

## INT-TSH2 WEIß

TFT-Bedienteil 7"

2020176



Nicht mehr verfügbar

- kapazitives 7" Touch-Display
- grafische und intuitive Benutzeroberfläche für jeden Benutzer individuell personalisierbar
- freie Programmierbarkeit für individuelle Bedürfnisse

Abmessungen

196 x 129 x 22 mm (B x H x T)

Meldelinien

2 (nur mit INTEGRA-Zentralen)

Umgebungsfeuchtigkeit

93 ±3%

Geeignet für

alle INTEGRA &amp; VERSA Zentralen

Stromaufnahme

350 mA (450 mA max)

Speichermedium

Micro-SD oder Micro-SDHC (nicht im Lieferumfang)

Gewicht

400 g

Betriebstemperatur

-10 °C bis +55 °C

Farbe

weiß

Besonderheiten

microSD, micro SDHC Kartenslot

Anzeige

7" kapazitives TFT-Display

Spannungsversorgung

12V DC (± 15 %)

## TECHNISCHES DATENBLATT

Mit den neuen 7" TFT-Bedienteilen INT-TSH2 ist die Bedienung der INTEGRA-, VERSA- und PERFECTA-64 M Zentralen sehr komfortabel und übersichtlich. Das grafische Menü, die erweiterten Programmierungsmöglichkeiten und eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse ermöglichen eine zeitgemäße Bedienung wie man sie bereits von Smartphones oder Tablets gewohnt ist.

Große, übersichtliche Piktogramme erleichtern die Nutzung für jegliche Aktionen, wie z.B. Scharf-/Unscharfschalten, komplexe Befehlsfolgen für Hausautomation oder Smart-Home-Funktionen. Die INT-TSH2 Bedienteile geben schnell und einfach alle gewünschten Informationen über den aktuellen Zustand des Systems wieder.