

**APS-055**

Einbaunetzteil 5 V DC / 0,5 A

2030330



- für SATEL Funk-Bedienteile
- Eingangsinterferenzfilter
- geschützt gegen Kurzschluss und Überlast
- Einbau in Schalterdosen oder Verteilerkästen

## TECHNISCHES DATENBLATT

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Abmessungen B x H x T | 47 x 47,4 x 22 mm      |
| Betriebstemperatur    | -10°C bis +55°C        |
| Gewicht               | 37 g                   |
| Nennspannung          | 5 V DC                 |
| Typ                   | B (gem. Norm EN-50131) |
| Spannungsversorgung   | 195 bis 265 V AC       |
| Ausgangsstrom         | 0,5 A                  |
| Stromaufnahme         | 3 mA                   |

Das APS-055 ist ein Netzteil zur externen Spannungsversorgung von 5 V DC Geräten.

Mit dem APS-055 lassen sich folgende SATEL Funk-Bedienteile permanent versorgen:

- **INT-KWRL2** (Elektronikversion 3.2 oder höher),
- **PRF-LCD-A2** (Elektronikversion 2.2 oder höher),
- **PRF-LCD-WRL** (Elektronikversion 2.2 oder höher),
- **VERSA-KWRL2** (Elektronikversion 2.2 oder höher).