

MPD-300

PERFECTA Funk-Bewegungsmelder

2330310

Satel

Nicht mehr verfügbar
Nachfolger: MPD-310 und MPD-310 PET

- hohe Fehlalarmsicherheit
- abschaltbare Tierimmunität bis 15 kg
- Energiesparmodus für lange Batterielebensdauer
- doppelte Sabotageüberwachung gegen Öffnen und Abriss



Frequenz	433 MHz
Geschwindigkeiten	0,3 - 3,0 m/s
Reichweite	16 m
Ruhestromaufnahme	90 µA
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Stromaufnahme	20 mA max.
Funkreichweite	bis zu 100 m
Öffnungswinkel	ca. 90°
Montagehöhe	2,4 m empfohlen
Tierimmunität	zuschaltbar
Abmessungen B x H x T	63 x 96 x 49 mm
Gewicht	108 g
Spannungsversorgung	Lithiumbatterie CR123A 3V, Betriebsdauer ~3 Jahre
Geeignet für	MICRA, VERSA-MCU

Der MPD-300 ist ein kostengünstiger Funk-Bewegungsmelder mit Haustierimmunität speziell für das PERFECTA-System. Der Melder verfügt über eine Empfindlichkeitseinstellung sowie eine Gehtest-LED. Die kombinierte Wand-/Deckenhalterung ist bereits im Lieferumfang enthalten. Durch das bewährte Gehäusedesign ist der MPD-300 auch ohne Wandarm sowohl auf einer geraden Fläche, als auch zur Eckmontage geeignet.

Lieferumfang: Melder, einstellbarer Befestigungsfuß, Sabotagedeckel, CR123A Lithium-Batterie, Montageelemente, Bedienungsanleitung