

ASL-SNZ1000

Komfortabler USB-Joystick

4825020

asl-ademco

- 3-Achsen Joystick mit Keyboard
- Anschluss über USB-Schnittstelle
- einfacher Anschluss an ASL-Videoserver und Clients
- Federrückstellung auf Mittellage
- verschleißfreie Hall-Technologie

TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen	157 x 127 x 168 mm (B x H x T)
Kamerasteuerung	über Joystick (3-Achsen mit Zoom)
Spannungsversorgung	5 V DC über USB
Rel. Luftfeuchtigkeit	10% bis 70%
Leistungsaufnahme	0,2 W
Anschluss	USB 2.0
Gewicht	440 g
Betriebssystem	Für Windows XP, VISTA und 7 geeignet

Dieser Joystick ist speziell für den Einsatz in Verbindung mit Videoüberwachungssystemen konstruiert. Die exakte und feinfühligke Rückgabe der Winkelsensoren ermöglicht eine sensible Steuerung von Videokameras in der Schwenk-Neige- und Zoomfunktion. Über die im Gehäuse und am Knüppelknopf integrierten 12 Tasten sind umfangreiche Schaltfunktionen über den Joystick realisierbar. So ist z.B. die Auswahl von bis zu 10 einzelnen Überwachungskameras über die Gehäusetasten möglich. Zoom, Aufzeichnung oder andere Funktionen können über die Tasten im Knüppelknopf bei der Applikation Videoüberwachung gesteuert werden.