

LUNA IS5501

Bedienteil IP-Türstation

5110002

lunaIP

abgekündigt



- Kompatibel zu TS5500, TS5510
- Bedienung über 7" Touchscreen und Tasten
- Übertragung via Netzwerkkabel
- 3,8 GB Speicher für Bilder & Videos
- Montage auf Schalterdose
- Lautsprecher und Mikrofon integriert



TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen	221,2 x 154,3 x 24,2 mm (B x H x T)
Rel. Luftfeuchtigkeit	90%
Speichermedium	Integriert 3,8 GB
Material	Aluminium, Kunststoff
Auflösung	800 x 480
Spannungsversorgung	10 - 15 V DC
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C
Audio-Ausgänge	intern. Lautsprecher
Gewicht	0,8 kg
Alarm-Eingänge	8x
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP
Bildschirm	7"
Farbe	Weiß
Leistungsaufnahme	Max. 7 W
Bedienung	Touchscreen und Tasten
Audio-Eingänge	int. Mikrofon

Die LUNA IS5501 ist eine Innenstation zur Bedienung der Türstationen LUNA TS5500 und LUNA TS5510. Diese Bedieneinheit ist für die Montage auf eine Schalterdose vorgesehen.

Sie dient zur Anzeige des Videobildes und dem Gegensprechen mit den Türstationen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit eine Tür über die Basistation zu öffnen. Die gesamte Kommunikation erfolgt über das IP-Netzwerk.

Auf dem integrierten Speicher der Innenstation können kurze Audio- und Videonachrichten oder Bilder von Besuchern aufgezeichnet werden, welche dann lokal am Monitor abrufbar sind.