

## LUNA IS5600

Bedienteil 2-Draht Türstation

5110100

lunaIP

abgekündigt



- Kompatibel zu TS5600
- Bedienung über 7" Touchscreen und Tasten
- Übertragung via 2-Draht
- Lautsprecher und Mikrofon integriert
- Alarmkontakte
- Aufzeichnung kurzer Videos möglich
- Deutsche Bedienoberfläche



## TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen	200,5 x 136,5 x 22 mm (B x H x T)
Audio-Eingänge	Mikrofon
Alarm-Eingänge	6x
Material	Aluminium, Kunststoff
Bildschirm	7"
Spannungsversorgung	24 V DC
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C
Bedienung	Touchscreen und Tasten
Gewicht	0,8 kg
Speichermedium	MicroSD Kartenslot, max. 32 GB
Anschluss	Ext. Klingelgong 12 V DC, max. 30 mA
Farbe	Grau, weiß
Auflösung	800 x 480
Leistungsaufnahme	Max. 7 W
Rel. Luftfeuchtigkeit	90%
Alarm-Ausgänge	1x
Audio-Ausgänge	Lautsprecher

Die LUNA IS5600 ist die Innenstation zur Bedienung der LUNA Türstation TS5600.

Sie dient zur Anzeige des Videobildes und dem Gegensprechen mit der Türstation. Zusätzlich besteht die Möglichkeit eine Tür über die Basistation zu öffnen. Die gesamte Kommunikation erfolgt über das Netzwerk (IP).

Auf einer SD-Karte (nicht im Lieferumfang) der Innenstation können Audio- und Videonachrichten von Besuchern aufgezeichnet werden, welche dann lokal am Monitor abrufbar sind.