

ACCO-SCR BG

Codetastatur mit Kartenleser

7190355

Satel

- für Installation im Außen- und Innenbereich
- Klingeltaster
- integrierter Proximity-Leser
- LEDs zur Zustandsanzeige für Tür und Modul
- Identifikation mit Transponder und/oder Passworteingabe
- Relais zur Steuerung von elektromagnetischen Türschlössern und Schalteinrichtungen
- Anschlußkabel
- Sabotagekontakt



Geeignet für	ACCO-Zutrittskontrolle
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Max. Spannung	24 V Schaltspannung des Relais
Max. Schaltstrom	2 A
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Stromaufnahme	80 mA
Gewicht	0.35
Abmessungen B x H x T	47 x 158 x 24 mm
Anschlusskabel	ca. 4 m Kabellänge

Die Multifunktions tastatur ACCO-SCR BG ist kompatibel zu der Zutrittskontrolle der ACCO-Serie und verfügt über einen integrierten Kartenleser für 125 KHz Transponder. Die Tastatur ist vollvergossen und kann im Außenbereich eingesetzt werden. Integrierte LEDs zur Zustandsanzeige und Türüberwachung sowie ein Summer und Klingeltaster machen den ACCO-SCR BG zur universell einsetzbaren Tastatur für das ACCO-Zutrittskontrollsystem. Durch die einfache Handhabung ist es auch die ideale Tastatur für die Zeiterfassung oder schnelle Bedienung mit vielen Nutzern.