

**R1612T**

16-Linien 12VDC Netzteil 2HE

7510904

**Nicht mehr lieferbar**

- 16-Kanal 12VDC-Netzteil mit 2HE
- 12-15VDC regelbar
- jeder Kanal mit 1,5A-Schmelzsicherung
- Störungsindikatoren und -Ausgänge
- aktiv belüftet

Abmessungen B x H x T

482 x 88 x 223 mm

Gewicht

5300gr

Farbe

schwarz (RAL 9005)

Besonderheiten

eigene Schmelzsicherung je Kanal

Anzeige

AC, DC, TEMP, LoB, ALARM, Kanal 1 - 8

Anzahl der Anschlüsse

16 separate Kanäle

Stromaufnahme

168 W max

Ausgangsspannung

16 x 0,87A (gesamt 14 A) max. @12V

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Das R1612T ist ein 16-Kanal-Netzteil in 19"-Technik mit 2 HE. Es kann beispielsweise für 16 HD-Kameras, oder andere 12VDC-Verbraucher wie Melder, Türöffner, Intercom-Systeme und vieles mehr verwendet werden. Abnehmbare Anschlussklemmen erleichtern die Installation. Jeder Kanal ist mit einer eigenen 1,5A-Schmelzsicherung ausgestattet. Zusätzlich verfügt das R1612T über optische und akustische Diagnoseanzeigen und ist gegen Kurzschluss und Überspannung gesichert. Aktive Belüftung und eine Ausgangsspannungsregelung bis 15VDC zur Leitungskompensation gehören ebenso mit zu den Features.