

**HPSG3-12V5A-C-LCD**

Puffernetzteil mit LCD-Anzeige

7515855



- universelles 12VDC 5A Puffernetzteil
- einsetzbar für Grade-1 bis Grade-3 Installationen
- Akkukapazität bis 17Ah
- LCD-Anzeige
- wählbarer Akkuladestrom

**TECHNISCHES DATENBLATT**

EN 50131 Zertifizierung  
Nennspannung  
Ausgänge

Grade 3  
12 VDC  
Störungsausgänge für Akkuüberwachung, Netzspannung,  
Systemstörung

Leistung Netzteil  
Anzeige  
Abmessungen B x H x T  
Gewicht  
Akkukapazität  
Betriebstemperatur  
Ausgangsspannung  
Sabotageschutz  
Geeignet für

5,5A max (umschaltbar)  
LCD-Display  
314x408x110 mm  
6,9kg (ohne Akku)  
bis 17 Ah  
-10° C bis +40° C  
13,8 VDC  
Öffnen, Abriss  
universell einsetzbar

Das akkugepufferte Netzteil HPSG3-12V5A-C-LCD verbindet Funktionalität mit höchsten Sicherheitsansprüchen. Das Netzteil kann für jede Installation vom Hausalarmsystem bis zu GRADE-3 Installationen eingesetzt werden. Die LCD-Anzeige sowie logische und einfache Statusmeldungen zeigen auf einen Blick den Zustand des Systems.

Das HPSG3-12V5A-C-LCD wird vorinstalliert ausgeliefert, sodass die Installation im Objekt schnell durchgeführt werden kann. Das geräumige Gehäuse bietet Platz für einen übersichtlichen Anschluss der Geräte.

Optional kann das HPSG3-12V5A-C-LCD über Ethernet und RS485 vernetzt und ferngewartet werden. Hierzu sind jeweils Zusatzmodule erforderlich.